

ADALIT L-5000 Z1 F

PROJECTEUR

► Description du produit

Le projecteur Adalit L-5000 Z1 F (version Flood) est un projecteur de sécurité rechargeable ATEX ZONE 1/2I, certifié pour les atmosphères explosives.

Léger, pratique et puissant, il est équipé d'une tête pivotante et d'un affichage numérique pour une utilisation facile dans des conditions difficiles.

Grâce à sa nouvelle optique innovante, ce projecteur offre un faisceau de lumière à grande ouverture, idéal pour les recherches à courte distance et l'éclairage de zone.

Que vous travailliez dans des mines, des tunnels ou des espaces confinés, le projecteur Adalit L-5000 Z1 F est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées.

► Caractéristique Technique

Dimensions(H x L x P) : 260 x 110 x 110 mm.

Poids : 1,3 kg.

Atex :

-II 2G Ex ia IIC T4 Gb

-II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

-ZONE GAZ 1 | 2

-ZONE POUSSIÈRE 21 | 22

Optique :

-7 LEDs

-1 x 3W haute puissance

-2 x lumière d'urgence

-2 x fonction balisage-bleue ou orange

-2 x arrière rouge

Autonomie :

-LED principale : 3 possibilités 6/12/24 h

-LEDs auxiliaires : 3 possibilités 12/24/48 h

Indice de protection : IP 66.

Flux lumineux : 500 lumens

Matériau : Résine thermoplastique à haute résistance aux impacts, températures extrêmes et substances corrosives

Tête pivotante : -30° / 0° / 30° / 60° / 90°.

Batterie : Li-ion rechargeable | Tension : 3,7 V. | 10 000 mAh.

Boutons : 2 boutons poussoir en matériel "soft touch" ergonomiques et parfaitement dimensionnés pour assurer une pression facile

-Principal : On/Off faisceau étroit, réglage de l'autonomie et allumage feux arrières rouges

-Auxiliaire : lumière d'urgence ou fonction balisage, réglage de l'autonomie

ADALIT



Score de Réparabilité SodexProtection : 8,50/10



ADALIT L-5000 Z1 F

PROJECTEUR

► Système de localisation ou balisage

- Deux LED rouges
- Situées à l'arrière
- Renforcement de la sécurité: permet d'être vu



Bandoulière et aimants incluses

► Caractéristiques et avantages

- Optique Flood.
- 2 LEDs rouges de positionnement situées à l'arrière de la lampe
- 2 LEDs clignotants oranges
- 2 LEDs de secours
- Jusqu'à 48 heures d'autonomie
- Indication d'autonomie en heures et minutes grâce à l'écran électronique
- Platine aimantée
- Bandoulière incluse

► Affichage Numérique

- Affichage à sept segments
- Permet de connaître à tout moment l'autonomie
- Autonomie en heures et minutes



L-5000 Z1

VS

L-5000 Z1 F

