

CENTRALE ALARME TYPE 4 RADIO

ECHO ET4R

► Description du produit

Centrale alarme type 4 incendie Echo-ET4R est une centrale radio d'alarme type 4 à piles. Elles intègrent un dispositif sonore et lumineux et un déclencheur manuel.

En plus des sons par défaut, 7 sons type 4 et 3 sons PPMS sont configurables via l'application mobile « FinType4 ». Cette alarme type 4 radio avec flash fonctionne en maître ou en périphérique (esclave).

La centrale Echo-ET4R :

- reçoivent les alarmes des déclencheurs manuels radio Echo-EDMR (alarme type 4) et Echo-EDMAMR (alarme PPMS) ;
- activent les diffuseurs radio sonores et/ou lumineux Echo-EDSR, EchoEDLR et Echo-EDSLR ;
- reçoivent les alarmes de l'entrée des modules radio d'entrée/sortie EchoEMESR et activent leur relais. Les centrales peuvent être supervisées par l'application mobile « FinType4 ».

FINSECUR



► Caractéristiques et avantages

- Simplicité d'utilisation
- Simplicité d'appairage et désappairage
- Jusqu'à 32 périphériques appariables
- Gestion avec l'appmobile "fintype4"
- Radio longue portée de 2000M
- Design esthétique

Déclenchement

- Signalisation visuelle de l'état d'alarme sur la membrane
- Réarmement à clef sous la centrale

Signal

Echo-ET4R

- Un son Afnor NF S32-001
- + 7 sons configurables via « FinType4 »
- Un flash blanc fréquence : 1 Hz

Appairage

- Jusqu'à 32 périphériques et/ou centrales esclaves appariés
- Portée : 2000 m en champ libre
- Fréquence : 863-870 Mhz

► Caractéristiques Technique

- Dimensions : 1120 mm x H 220 mm x P 50 mm
 - Poids : avec piles = 386 g, sans pile = 356 g
 - Matière, couleur : ABS, rouge et noir
 - Indice de protection : IP 30, IK 06
 - Température
- fonctionnement : -10°C à +55°C
- stockage : -20°C à + 65°C
- Humidité relative : < 95% (sans condensation)
 - Alimentation
 - 2 piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh
 - Autonomie
 - 3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an)

