

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE RADIO

DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO ECHO-EDMR TYPE 4

► Description du produit

Déclencheur Manuel Rouge Alarme Incendie Radio est une alarme incendie qui permet de signaler un incendie via une action manuelle et transmet l'information aux équipements de contrôle.

Echo-EDMR est un Déclencheur Manuel (DM) Radio d'alarme type 4. Esthétiques et discrets, il est conçu pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à leur faible saillie, les déclencheurs manuels Echo ne nécessitent pas d'encastrement.

Le Déclencheur Manuel Rouge Incendie est un dispositif de détection de défaut de connexion du DM avec son socle. Ils s'appairent avec les centrales d'alarme type 4 Echo-ET4R et alarme PPMS Echo-EAMR.

FINSECUR®



► Fonctionnement du déclencheur

Déclencheur Manuel Rouge Incendie a un fonctionnement simple, on peut le déclencher en une seule action, un simple appui sur la zone de manœuvre permet le déclenchement du système avec une visualisation claire de la position de déclenchement dans la zone d'information.

Pour réarmer cette alarme d'incendie type 4, il faut simplement introduire la clé verticalement dans les deux trous (2 clés sont fournies avec le produit).

Pour le montage, il est possible de mettre en saillie ou de l'encastrer.



► Caractéristiques et avantages

- Simplicité d'utilisation
- Simplicité d'appairage et désappairage
- gestion avec l'appmobile "fintype4"
- Système d'auto-test
- Radio longue portée de 2000M
- Voyants à la mise en service et au diagnostic
- Détection de défaut de connexion

Appairage avec Echo-ET4R :

- Portée : 2000 m en champ libre
- Fréquence : 863-870 Mhz

Déclenchement :

- Signalisation visuelle de l'état d'alarme sur la membrane
- Voyant d'état
- Réarmement à clef sous le DM

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE RADIO

DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO ECHO-EDMR TYPE 4

► Caractéristiques Technique

- **Dimensions** : L90 x H 85 x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec volet optionnel)
- **Poids** : avec piles = 141 g, sans pile = 111 g
- **Alimentation** : 2 piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh
- **Autonomie** : 3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an)
- **Matière, couleur** : ABS, rouge
- **Indice de protection** : IP 30, IK 06
- **Température**

-fonctionnement : -10°C à +55°C

-stockage : -20°C à +65°C

- **Humidité relative** : < 95% (sans condensation)



► Application Mobile

L'application mobile «FinType4» a été conçue tout spécialement pour la gamme Echo.

Sous IOS : sur l'App Store, sous Android : sur le PlayStore.

